

## ASA Powered Mixer AMX-80

Voll Funktionsfähiger Acht-Eingangskanal Powered Mixer,  
bestehend aus:

- digitalem Echogerät
  - 16 Bit digitales Hallgerät
  - Graphischer Stereo-Equalizer
  - Stereo-Frequenzweiche
  - Hochleistungs-Stereo-Verstärker
- 
- 8 Eingangskanäle (XLR und Klinke) und 2 zusätzliche Stereo-AUX Eingänge (RCA)
  - Die MIC- oder LINE-Eingangskanzahl lässt sich über 12 auf bis 16 Eingangskanäle erweitern.
  - Die MIC- oder LINE-Eingänge besitzen eigene Eingangsbuchsen und lassen sich wahlweise zuschalten, ohne dass die Verkabelung geändert werden muss
  - Die MIC-Eingänge sind elektronisch symmetriert und ermöglichen die Phantom-Spannungsversorgung von Kondensator-Mikrofonen.
  - Die vier Send-Wege sind mit Ausgangsbuchsen versehen. Diese sind MON1, MON2, EFF1 und EFF2. Effekt-1 und Effekt-2 sind bereits mit den internen Effektgeräten verbunden, es lassen sich jedoch auch über die Sendbuchsen externe Effektgeräte ansteuern.
  - NON-1 und MON-2 Ausgängen, sowie PGM L/R Ausgänge sind der internen Endstufe zuschaltbar, ohne dass Verbindungskabel benutzt werden müssen.

Lieferumfang:

- Maßgescheiderte Holzbox
- Diverse Adapterkabel (XLR, DIN, Klinke usw.)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: max 1000W
- Maße 181 x 586 x 610mm (HxBXT)
- Gewicht: 25kg

Endstufe:

- Ausgangsleistung: 200W + 200W (4Ohm)
- Verzerrung: Weniger als 0,1% mit 200W Ausgangsleistung (an 4Ohm bei 1KHz)
- Frequenzgang: 20Hz-20kHz, +1dB, -3dB
- Schutzeinrichtung: Einschaltverzögerung, Gleichstromausgangsschutzeinrichtung, Kurzschlusschutzeinrichtung, Temperatur-Schutzeinrichtung
- Anzeigeschaltungen: Protect-Anzeige (bei Schutzschaltung), Clip-Anzeige (bei Übersteuerung) Phantom-Power Anzeige